



Funzioni delle Presentazioni | Guida Veloce

Le Scorciatoie di PowerCom:

Nome della Funzione	Accessibile Da	Scorciatoia
Azione Successiva	Qualsiasi Schermo	Barra Spaziatrice
Interrompi S ondaggio	Schermo Sondaggio	Barra Spaziatrice o S
Connessione Postazione B ase	Schermo Sondaggio	B
C ontinua il Sondaggio	Schermo Interruzione	C
Mostra Grafico	Schermo Interruzione	D
Cancella Dati e R ivota	Schermo Interruzione o Esposizione	R
Domande I mprovvisate	Schermo Interruzione o Esposizione oppure Diapositiva Non-Sondaggio	I
Mostra / Nascondi A ssenti	Schermo Sondaggio	A
Inizia / Interrompi M usica	Schermo Sondaggio	M
Inizia / Interrompi T imer	Schermo Sondaggio	T
Vincitori	Inizia dalla prima domanda con la Risposta Corretta	W
Selezione Demografica	Schermo Esposizione	Alt + Tasto Numerico
Plancia	Inizia dalla prima domanda con la Risposta Corretta	H
Importa Selezione Demografica	Schermo Display	Shift + Tasto Numerico

- ▶ Clicca col tasto destro del mouse sul Riquadro Sondaggio per visionare tutte le scorciatoie gestionali disponibili.
- ▶ Per la visione delle Analisi Demografiche utilizza i tasti da Alt + 1 ad Alt + 9 per cambiare le Domande Demografiche.
- ▶ Per la visione delle Analisi Demografiche Importate utilizza i tasti da Shift + 1 a Shift + 9 per cambiare le Domande Demografiche.

Dopo l'Interruzione del Sondaggio o l'esposizione dei risultati, hai la possibilità, durante la presentazione, di usufruire delle seguenti utili scorciatoie PowerPoint con le diapositive di Sondaggio:

Nome della Funzione	Scorciatoia
Prima Diapositiva	Home, 1+ Invio
Ultima Diapositiva	Fine
Termina la Presentazione	ESC , CTRL + BREAK, o TRATTINO
Diapositiva Successiva	Pagina Giù
Diapositiva Precedente	Pagina Su
Azione Successiva	Barra Spaziatrice o Freccia Avanti o Giù
Mostra / Chiudi uno Schermo Nero	B o PUNTO
Mostra / Chiudi uno Schermo Bianco	W o VIRGOLA

Notas:

1. PowerCom raccomanda vivamente l'utilizzo di "Doppio Monitor con Prospettiva del Relatore" per le presentazioni. Ti invitiamo a visionare la guida informativa a proposito del Doppio Monitor con Prospettiva del Relatore prima di usare il Display Doppio Monitor.
2. Durante il sondaggio tutte le scorciatoie verranno disabilitate ad eccezione della Barra Spaziatrice e delle scorciatoie PowerCom.
3. Nel caso in cui le diapositive siano fuori fuoco, le scorciatoie potrebbero non funzionare correttamente. Nel caso ciò avvenga, clicca sulla diapositiva per riportare a fuoco e poi ritenta l'utilizzo della scorciatoia.





Visionare e Cambiare i Numeri dei Telecomandi & Visionare e Cambiare il Canale

■ Visionare e Cambiare i Numeri dei Telecomandi:

	Visionare Numero Telecomando	Cambiare Numero Telecomando
Reply Worldwide	Premi Clr + 1 Rilascia Clr, inserisci * oppure Premi Clr + 9 5 1 Rilascia Clr, inserisci *	Premi Clr + 9 5 1 Rilascia Clr, Digita il numero del telecomando a tre cifre
Standard Reply (Telecomando Sintetizzato)	Premi Clr finché non lampeggia, quindi rilascia. Il telecomando appare a tre cifre.	Premi Clr finché non lampeggia, quindi rilascia. Digita il numero del telecomando a tre cifre.
Standard Reply (Telecomando Non-Sintetizzato)	Premi Clr finché non lampeggia, quindi rilascia. Il telecomando appare a tre cifre.	Premi Clr finché non lampeggia, quindi rilascia. Digita il numero del telecomando a tre cifre.
Reply Mini	Usa WRS960X-T trainer oppure vedi le note in calce.	Usa WRS960X-T trainer

■ Visionare e Cambiare il Canale:

	Visionare Canale	Cambiare Canale
Reply Worldwide	Premi Clr + 2 Rilascia Clr, Inserisci * oppure Premi Clr + 9 7 3 Rilascia Clr, Inserisci *	Premi Clr + 9 7 3 Rilascia Clr, Digita il numero del telecomando a due cifre.
Standard Reply (Telecomando Sintetizzato)	Premi Clr + 9 7 3	Premi Clr + 9 7 3 Rilascia Clr, Digita il numero del telecomando a due cifre.
Standard Reply (Telecomando Non-Sintetizzato)	Premi Clr + 9 7 3	Non modificabile
Reply Mini	Usa WRS960X-T trainer oppure vedi le note in calce.	Usa WRS960X-T trainer

NOTA: Visionare i Numeri dei Telecomandi e dei Canali con Reply Mini:

Premi i tasti 1 e 5 contemporaneamente per 3 secondi.

Un display LED verde rappresenta i valori numerici separati dall'indicatore rosso LED.

Per dettagli sul format vedere la guida online su "Come Usare il Reply Mini con PowerCom Reply Worldwide"

► Puoi variare il Canale della Postazione Base attraverso il programma ReplyWW Utility oppure usando PowerCom:

1. Avvia PowerPoint, clicca la Barra Multifunzione PowerCom> Hardware > "Avvia Postazione" per aprire la schermata "Avvia Postazione Base".
2. Connetti il cavo USB postazione base al tuo computer, poi clicca sul bottone "Trova Postazione Base".
3. Dopo che PowerCom avrà localizzato la postazione base, ti basterà variare il numero di canale, poi premere Invio. Adesso il canale è cambiato.

